

manelco


oplaadbare sensorlamp MA-URL



120 ° bewegingssensor met 3 instellingsmogelijkheden:

- 1 - Druk 2-3 seconden op de "power button" en het licht gaat aan. (Lamp brandt 4-6 uur). Druk 2-3 seconden en het licht gaat uit.
- 2 - Druk 2-3 seconden op de "power button" en het licht gaat aan. Druk hierna 1 x kort en er verschijnt een **groen** lichtje. Nu gaat de lamp aan zodra deze beweging detecteert en er onvoldoende licht in de ruimte is. Na 18 seconden gaat het licht automatisch uit.
- 3 - Druk 2-3 seconden op de "power button" en het licht gaat aan. Druk hierna 2 x op de "power button" en er verschijnt een **rood** lichtje. De lamp gaat nu aan zodra deze beweging detecteert ongeacht of er voldoende licht is in de ruimte. Na 18 seconden gaat het licht automatisch uit.

www.manelco.nl



Toepasbaar in: kledingkasten



Keukens



Simpele montage vanwege

zelfklevende basisplaat met magneten



Specificaties:

<u>Typenummer:</u>	<u>Lichtstroom:</u>	<u>Wattage:</u>	<u>Afmeting:</u>
URL120	35 Lumen	0,5 Watt	120x40x18 mm.
URL240	80 Lumen	1,5 Watt	240x40x18 mm.
URL390	160 Lumen	3 Watt	390x40x18 mm.
URL440	180 Lumen	3,5 Watt	440x40x18 mm.
URL600	210 Lumen	5 Watt	600x40x18 mm.

* IP40 (vochtbestendig maar niet waterdicht)

* Zodra de lichtopbrengst minder wordt, de lamp opladen (max. 6 uur)
Volledig opgeladen tussen 4 en 6 uur.

www.manelco.nl